

CONTENUTO:

- 1 torcia LED
- 1 lacciolo
- 1 cavo USB-C
- 1 batteria Li-ion 21700

DESCRIZIONE:

- Ricarica USB-C incorporata
- LED: SST40 (Max 1800 Lumen)
- Temperatura di Colore: 6500 K
- Autonomia: 120 min
- Parabola: alluminio con superficie liscia
- Ampiezza del fascio di luce: 16° hot spot
- Trattamento della superficie: anodizzazione
- Batteria: 21700/5000mAh Li-ion
- Protezione in caso di inserimento della batteria con polarità invertita
- Impermeabilità IPX8: fino a - 60 metri
- Dimensioni: 172 mm (lunghezza) x 42,5 mm (diametro max testata-torcia).
- Peso netto: circa 263 g. (senza batteria)

INDICATORE DI CARICA:

Il pulsante di accensione LED indica il livello di carica della batteria. Quando la carica della batteria è superiore al 50% l'indicatore LED è verde fisso, compresa tra il 50% ed il 30% è rosso fisso, inferiore al 30% è rosso lampeggiante.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA:

Svitare prima il tappo posteriore e successivamente il tappo USB interno. Inserire la batteria verificando la polarità come da immagine e avvitare i tappi. Non stringere eccessivamente in modo da evitare di rompere le guarnizioni.

RICARICA DELLA BATTERIA:

Svitare il tappo posteriore, utilizzare il cavo USB-C in dotazione per connettere la torcia a un' appropriata sorgente (adattatore). Durante la carica l'indicatore LED mostra luce rossa fissa, quando l'indicatore diventa verde la batteria è carica.

AVVERTENZE:

1. Si prega di non provare mai a riparare o modificare la torcia da soli.
2. Si prega di maneggiare la sorgente luminosa con cautela onde evitarne la rottura. Le sorgenti luminose possono rompersi o scheggiarsi quando si urta il dispositivo. Le schegge possono causare danni agli occhi e alla pelle. Si prega di controllare la torcia regolarmente per verificare la presenza di bordi taglienti, scheggiature o danni sulla superficie o sulla guarnizione, poichè questo potrebbe causare l'allagamento della torcia sotto pressione. Si prega di lubrificare tempestivamente le filettature e l'incavo della guarnizione con grasso al silicone.
3. Si prega di risciacquare meticolosamente la superficie del prodotto dopo ogni uso. Dare al prodotto il tempo necessario per far sì che si asciughi correttamente sia dentro che fuori prima di conservarlo.
4. Si prega di rimuovere la batteria per trasportarlo o riporlo. Non appoggiare la batteria sul fuoco o esporla direttamente ad una fonte di calore. Non bagnare, danneggiare o colpire la batteria.
5. Si prega di caricare la batteria dopo ogni utilizzo, o una volta ogni tre mesi, per evitare che si scarichi eccessivamente.
6. Si prega di non lasciare mai la luce incustodita quando è accesa.
7. Si prega di tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini o animali.
8. Si prega di non puntare direttamente la luce verso gli occhi di un umano o di un animale.

GARANZIA E CONDIZIONI:

Tutti i prodotti Salvimar sono coperti da una garanzia di due anni per difetti dovuti al processo di fabbricazione, riconosciuti dal nostro servizio assistenza.

La data deve essere provata attraverso un documento rilasciato dal venditore alla consegna o attraverso altri documenti giustificativi (come una ricevuta) nei quali compaia il nome del venditore, la data della consegna e l'identità del prodotto. Si prega di contattare il distributore locale o il rivenditore per informazioni su come gestire i prodotti in garanzia.

OPERATING INSTRUCTIONS

PACKAGE INCLUDES:

- 1 LED Flashlight
- 1 Lanyard
- 1 USB-C charge cable
- 1 Li-ion 21700 battery cells.

SPECIFICATION:

- Built in USB-C charger
- LED: SST40 (Max 1800 lumens)
- Color temperature: 6500 K
- Runtime: 120 min
- Reflector: glossy aluminum reflector
- Angle of light beam: 16° hot spot
- Surface treatment: premium anodizing
- Battery: 21700/5000mAh Li-ion
- With battery over-discharging protection, polarity reversing protection
- Waterproof: IPX8 60 Meters underwater
- Dimensions: 172 mm (length) * 42,5 mm (dia. of lamp head)
- Net weight: approx. 263 g. (without battery)

POWER INDICATOR:

The button LED indicator shows battery power. When the battery is full charged, the led indicator will show Green color; when the battery power is less than 50%, the led indicator will show Red color; when the battery power is less than 30 %, the led indicator will flashing in Red color.

BATTERY INSTALLATION:

First Unscrew the lamp end-cap and after the inner USB-cap holding it pointing upward. Insert the battery checking polarity as in the picture and screw the caps. Do not overtighten the caps to avoid damage to o-rings.

BATTERY CHARGING:

Unscrew the end cap and use the USB-C charge cable to connect the AC adapter to the flashlight. When charging, the led indicator is red color; when the led indicator turns in green color the flashlight is fully charged.

CAUTION:

1. Please never attempt to repair or modify the light yourself.
2. Please handle illuminants with care, to avoid breakage. Illuminants can break or splinter when banging against the device. Splinters can cause eye and skin injuries. Please check the light regularly for sharp edges, scratches or damages to the surface or O-ring, as this can cause the light to flood under pressure. please lubricate the threads, o-ring groove with silicone grease timely.
3. Please rinse the product surface thoroughly after each use. Allow sufficient time for it to dry both inside and outside before storage.
4. Please remove the battery for transport or storage. Do not lay the battery in a fire or expose it to direct heat. Do not wet or hit the battery.
5. Please charge the battery after each use, or once every three months, to avoid over-discharging.
6. Please never leave the light unattended when it is on.
7. Please keep the device out of the reach of children and pets.
8. Please never shine the light to human or pet's eye.

WARRANTY RETURN POLICY:

All Salvimar products are covered by a two years warranty for defects resulting from the manufacturing process, recognized by our technical service.

The date must be evidenced by a delivery document issued by the seller or other supporting document (receipt) showing the name of the seller, the date of delivery and the identity of the product.

Please contact your local distributor or retailer for information on how to handle your warranty items.